

КОМАНДЫ СМС УПРАВЛЕНИЯ ФОТОЛОВУШЕК ПЛАТФОРМА ЕГЕРЬКАМ 2.0

Основные настройки:		
\$01*27#1#3#2#5#1#2#0#1#0#1#0#0#0#0#OFF#OFF#OFF#OFF#1#0#1#OFF#OFF#0#0#0#0\$		
Параметр	Функция	Значение
1) Режим работы	Фото	1#
	Видео	2#
	Фото+Видео	3#
2) Размер сохраняемого на SD карте фото	24МП	1#
	12МП	2#
	8МП	3#
	5МП	4#
Больше 5МП не рекомендуем ставить так как это интерполяция		
3) Разрешение сохраняемого видео	FHD-1080P@30fps	1#
	HD-720P@30fps	2#
	800x600@30fps	3#
4) Длина сохраняемого видео в секундах	5	5#
	10	10#
	15	15#
	20	20#
	30	30#
	40	40#
	50	50#
	59	59#
При включенной отправке видео максимальная длинна 5 сек		
5) Серийная съемка к-во фото интервал между фото 1 сек	1 фото	1#
	2 фото	2#
	3 фото	3#
	4 фото	4#
	5 фото	5#
6) Ночной режим контрастность	Высокая	1#
	Баланс	2#
	Низкая	3#
7) Диоды подсветки	Все	0#
	Половина	1#

8) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
9) Тип элементов питания	Не изменять значение	0#
	Алкалиновые	1#
	Металлгидрит	2#
	Литиевые	3#
10) Циклическая запись на SD карту	ВЫКЛ	0#
	ВКЛ	1#
11) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
12) Чувствительность датчика PIR	Высокая	0#
	Средняя	1#
	Низкая	2#
13) датчик PIR	ВКЛ	0#
	ВЫКЛ	1#
14) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
15) Задержка датчик PIR	ВЫКЛ	OFF#
	ВКЛ->00:00:05~23:59:59	00:00:05#~23:59:59#
16) Интервальная съемка Time Lapse	ВЫКЛ	OFF#
	ВКЛ ->00:00:05~23:59:59	00:00:05#~23:59:59#
17) Таймер1 работы	ВЫКЛ	OFF#
	ВКЛ ->00:00-23:59	00:00-23:59#
18) Таймер2 работы	ВЫКЛ	OFF#
	ВКЛ ->00:00-23:59	00:00-23:59#
19) Передача фото	ВЫКЛ	0#
	ВКЛ	1#
20) Передача видео	ВЫКЛ	0#
	ВКЛ	1#

21) Передача фото из серии	1я фото—>Выкл = 0 ; Вкл= 1	1#
	2nd pic—> Выкл = 0 ; Вкл = 2	2#~3#
	3rd pic—> Выкл = 0 ; Вкл = 4	4#~7#
	4th pic—> Выкл = 0 ; Вкл = 8	8#~15#
	5th pic—> Выкл = 0 ; Вкл = 16	16#~31#
	1) 0b00000001, биты 0~биты 4, соответствующие фотографиям серии 1-5, должны быть отправлены 2) Когда любой бит в битах 0~бит 4 равен 1, необходимо отправить соответствующие серийные фотографии. 3) Параметры команды преобразуются в десятичные значения с помощью двоичного ПРИМЕР отправка фото 1,3,5 (1+4+16) значение: 21	
22) Имя Камеры которое отображается на фото и в личном кабинете Егерькам	Не изменять значение	OFF#
	12 символов большие буквы латиницей и цифры	000000000000#
23) Часовой пояс	Не изменять значение	OFF#
	Пояс (+01 : 00) - Пояс 10 (+10 : 00)	+01# - +10#
24) Телефон1 телефон администратора	Не изменять значение	0#
	Телефон записанный через +71231234567	Phone1#
25) SMTP/FTP Размер отправляемого фото	Не изменять значение	0#
	Мальенький (640x480)	1#
	Средний (1280x960)	2#
	Оригинал – автоматический режим определяет размер фото по уровню сигнала	3#
26) GPS	Не изменять значение	0#
	ВЫКЛ	1#
	ВКЛ	2#
27) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#

НАСТРОЙКИ ОТПРАВКИ И УПРАВЛЕНИЯ :		
§10*13#0#0#OFF#0#0#1#1#1#0#0#0#0\$		
Параметр	Функция	Значение
1) SMS контроль	По сработке	0#
	Все время	1#
2) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
3) Максимально к-во фото в сутки	Без ограничений	0#
	1~99	1#~99#

4) Дневной отчет	Выкл	OFF#
	Вкл-00:00~23:59	00:00#~23:59#
Время дневного отчета рекомендуем изменить сдвинуть хотябы на 2-5 мин вверх вниз		
5) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
6) Автоматический выбор параметров сотового оператора	ДА	0#
	Выкл	1#
Оставляем 0 не трогаем !		
7) MMS	Выкл	0#
	Вкл	1#
Оставляем 0 не трогаем !		
8) SMTP	Выкл	0#
	Вкл	1#
Оставляем 1 не трогаем !		
9) FTP	Выкл	0#
	Вкл	1#
	Вкл SSL	2#
Оставляем 0 не трогаем !		
10) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
11) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
12) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
13) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	0	0#
СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ :		
\$14*1#1\$		
ЗАПРОС ФОТО :		
\$03*1#1\$		